

# Распространенные ошибки

Зачастую для решения проблемы вам может понадобиться подключиться к роутеру по SSH. Как это сделать, вы можете узнать [здесь](#).

## Ошибка memory

Характеризуется возникновением следующей ошибки при попытке войти в веб-интерфейс роутера:

```
Unable to render any theme header template, last error was: Unable to compile >'themes/material/header' as Lua template:
```

```
/usr/lib/lua/luci/ucodebridge.lua:23: /usr/lib/lua/luci/template.lua:158: Failed to load template 'themes/material/header'. Either parsing template '/usr/lib/lua/luci/view/themes/material/header.htm': No such file or directory in error(), file [/C] called from function run (/usr/lib/lua/luci/ucodebridge.lua:23) called from function [anonymous function] (/usr/lib/lua/luci/ucodebridge.lua:31)
```

```
In [anonymous function] (), file /usr/share/ucode/luci/runtime.uc, line 106, byte 62:
```

```
called from function [anonymous function] (/usr/share/ucode/luci/runtime.uc:166:60) called from function [anonymous function] (/usr/share/ucode/luci/dissector.uc:915:3) called from anonymous function (/www/cgi-bin/luci:39:13)
```

```
'vm.get('G', 'luci', 'ucodebridge', 'compile').call(path);'  
Near here -----^
```

Может появиться из-за проблем в работе раздела **memory** вашего роутера. Решением в такой ситуации будет сброс этого раздела.

Обратите внимание, что это “жесткий” способ, и его нужно применять только в случае необходимости восстановления или специальных ситуаций, например, так как в примере выше.

Для того чтобы произвести сброс раздела **memory** вам необходимо [подключиться к роутеру по SSH](#) и ввести следующую команду:

```
mtd erase memory && firstboot -r -y
```

После того как ваш роутер снова станет доступен, проблема должна исчезнуть.

From:

<http://wiki.glshchnklx.ru/> - kroks

Permanent link:

<http://wiki.glshchnklx.ru/routery/remont/rasprostranennie-oshibki>

Last update: **2026/04/22 10:33**

